

<p>シャーレンチ 20 [コード]03136-20</p>  <p>電源コード:2m</p>	<p>シャーレンチ 22 [コード]03136-22</p>  <p>電源コード:3m</p>	<p>インパクトドライバー 充電式 [コード]03137-11</p>  <p>充電器・バッテリー×2が付属品としてセットされています。 <i>*ビットは取り扱っておりません。</i></p>	
<p>インパクトレンチ #22 [コード]03137-22</p>  <p>電源コード:2m</p>	<p>インパクトレンチ #25 [コード]03137-25</p>  <p>電源コード:5m</p>	<p>インパクトレンチ #22ユニバーサル [コード]03137-72</p> 	<p>打撃メガネ [コード]03143-00</p> 
		<p>インパクトレンチ #22コマ [コード]03137-82</p> 	<p>打撃スパナ [コード]03142-00</p> 

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	消費電力(W)	回転数(r.p.m.)	性能/能力	重量(kg)
03136-20	シャーレンチ 20	単相100	13.5	1,100	25	トルク55kgf・m シャーボルトM16/M20	4.7
03136-22	シャーレンチ 22	単相100	15	1,400	16	トルク82kgf・m シャーボルトM16/M20/M22	8.4
03137-11	インパクトドライバー 充電式	14.4				160N・m 普通ボルトM5~M14	1.41
03137-22	インパクトレンチ #22	単相100	12	1,140	1,600	トルク62kgf・m 普通ボルトM12~M24	5
03137-25	インパクトレンチ #25	単相100	14	1,330	1,200	トルク100kgf・m 普通ボルトM18~M33	9
03137-72	インパクトレンチ #22ユニバーサル						
03137-75	インパクトレンチ #25ユニバーサル						
03137-82	インパクトレンチ #22コマ	四角ドライブ寸法: 19mm / 六角ソケット (mm) : 19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36					
03137-85	インパクトレンチ #25コマ	四角ドライブ寸法: 25.4mm / 六角ソケット (mm) : 35・36・38・41・46・50					

コード	商品名
03142-36	打撃スパナ 36mm
03142-46	打撃スパナ 46mm
03142-50	打撃スパナ 50mm
03142-55	打撃スパナ 55mm
03142-60	打撃スパナ 60mm
03142-65	打撃スパナ 65mm

コード	商品名
03143-36	打撃メガネ 36mm
03143-46	打撃メガネ 46mm
03143-55	打撃メガネ 55mm

■六角ソケット

差込角 (四角ドライブ寸法)	ソケット	普通ISO	ハイテンション
19.0mm (#22用)	19mm	M12	—
	21mm	—	—
	22mm	M14	M12
	23mm	—	—
	24mm	M16	—
	26mm	—	—
	27mm	M18	M16
	30mm	M20	—
	32mm	M22	M20
	35mm	—	—
	36mm	M24	M22

差込角 (四角ドライブ寸法)	ソケット	普通ISO	ハイテンション
25.4mm (#25用)	35mm	—	—
	36mm	M24	M22
	38mm	—	—
	41mm	M27	M24
	46mm	M30	M27
	50mm	M33	M30